

Arkusz danych - MKTC521



Osprzęt tablicowy / Manipulatory powrotne WKT MKT, Manipulatory z zatrzaskiem WKS MKS, (C-18WKT C-47WKS) / Otwór montażowy Ø 22,3 mm / MKT - Manipulatory powrotne



- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- bis 6 mm Grubość panelu
- z Pierścień zamka
- 4 Zestyki
- Głębokość montażu 70 mm
- 4 wybór pozycji

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	MKTC521
Numer katalogowy	101005844
EAN code	
eCl@ss	27-37-14-04

Certyfikat

Certyfikat

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	MKT Kreuztaster
Normy	IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Zgodność z dyrektywami (T/N)	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Odpowiednia dla użytku na zewnątrz (T/N)	Tak
Niesprzyjające warunki klimatyczne	IEC/EN 60068-2-20
Montażowe	nakrętka radełkowana
Pozycja montażu	dowolnie
Materiały	
- Materiał pierścienia przedniego	Aluminium - anodyzowana
- Materiał mieszków	Guma
Grubość materiału mieszkła uszczelniającego	ok. 1 mm

Kolor	
- Kolor mieszków	Czarne
- Kolor pierścienia przedniego	Srebro
Ciężar	150 g
Rękaw ryglujący	Tak

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	0,5 mm ²
- Maks. przekrój kabla	2,5 mm ²
Żywotność mechaniczna	10.000.000 operacji
Częstotliwość przełączania	1200 s/godz.
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablone.
Siła przełączania	ok. 11 N
odporność na uderzenie	110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Odporność na wibracje	> 20 g / 10 ... 200 Hz
Z zatraskiwaniem (T/N)	Nie
Możliwość testowania (T/N)	Tak
Powrót do pozycji zerowej (T/N)	Tak
Pozycja zatraskiwania	lewe, prawe, powyżej i dół pozycja zerowa
Liczba pozycji wyłącznika	4
- Pozycja A, B,C, D	
Ilość kierunków	4
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Stopień ochrony	IP65, IP67 wg IEC/EN 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 IEC/EN 60947-1

Dane elektryczne

Budowa elementu sterowniczego	Zestyk normalnie otwarty (NO) / Zestyk normalnie otwarty (NO) / Zestyk normalnie otwarty (NO) / Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Zestyk wolnoprzełączający
Liczba zestyków pomocniczych	4
Liczba zestyków bezpieczeństwa	0
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i	400 V
Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 250 V / 8 A DC-13: 24 V / 5 A
Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika	Bezpiecznik D gG 10 A
- galwanicznie rozdzielone mostki zestyków	Tak
Styki w pozycji	
- A	1 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- B	1 Zestyk normalnie otwarty (NO)

- C	1 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- D	1 Zestyk normalnie otwarty (NO)
Liczba stopni przełączania	4
Ilość zestyków NO na kierunek	1

ATEX

Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłów	Brak

Wymiary

Wymiary	
- Długość aktywatora	77 mm
- Głębokość montażu	70 mm
Otwór centralnego mocowania, średnica	22,7 mm
Otwór montażowy IEC/EN 60947-1	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	80 x 80 mm

Dokumenty

Arkusz danych (de) 937 kB, 15.11.2010

Code: k_krep02

Arkusz danych (en) 610 kB, 15.11.2010

Code: g_krep02

Instrukcje montażu i okablowania (de, en) 223 kB, 06.09.2017

Code: m_mktp01_de-en

Deklaracja zgodności (de) 94 kB, 02.03.2017

Code: __krep01_de

Deklaracja zgodności (en) 91 kB, 06.03.2017

Code: __krep01_en

Broszura (de) 80 MB, 07.02.2012

Code: b_krep01_de

Broszura (de) 1 MB, 09.07.2012

Code: b_krep01_de

Broszura (en) 1 MB, 09.07.2012

Code: b_krep01_en


Broszura (pt) 1 MB, 09.07.2012

Code: b_krep01_pt


Broszura (es) 1 MB, 09.07.2012

Code: b_krep01_es

Obrazy



Rysunek wymiarowy (inne)



Rysunek wymiarowy (inne)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 08:32:25h Kasbase 3.3.0.F.64I