

Arkusz danych - NDAN6WS

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "N" typoszeregu / NDAN - Napęd obrotowy do Potencjometru



- Napęd obrotowy do Potencjometru



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	NDAN6WS
Numer katalogowy	101169824
EAN code	4250116200412
eCI@ss	27-37-12-27

Certyfikat

Certyfikat



BG



USA/CAN

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	NDAN Napęd obrotowy do Potencjometru
Normy	IEC/EN 60947-1, IEC 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N)	
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Montażowe	kołnierz montażowy EFM
Materiały	
- Materiał pierścienia przedniego	ABS Chromowany
- Materiał przełącznika	ABS
- Materiał mocowania potencjometru	mosiądz niklowany / Stal nierdzewna
Konstrukcja	Montaż na płycie przedniej

Kolor	
- Kolor przełącznika	☐ Białe
- Kolor pierścienia przedniego	☐ Białe
Ciężar	50 g
Sposób wykorzystania	Uchwyt obrotowy
Możliwość podświetlenia (T/N)	Nie

Dane mechaniczne

dostępny kołnierz montażowy (T/N)	Tak
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm
Moment dokręcenia śrub mocujących	0,6 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	0 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Pełna izolacja (T/N)	Tak
Typ uszczelnienia	membrana, gumowe uszczelnienie
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K

Wymiary

Wymiary	
- Wysokość	26 mm
Głębokość montażu	63 mm
średnica wałka	bis 6 mm
Długość wałka	30 mm ... 40 mm
- Średnica pierścienia przedniego	44,5 mm
- Średnica przełącznika	26 mm
Otwór, średnica	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	50 mm x 50 mm

uwaga

Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.

Zakres dostawy

Potencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Certyfikat testu BG (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01

Dane IPA (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_ipap02

Dane IPA (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_ipap01

Obrazy

Elementy systemu

Akcesoria



101014388 - EFM

element stykowy



element stykowy EF - (N)

- Wtyczka płaska
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)

