

Arkusz danych - PFB-SD-4M12-SD

Multiplikatory wejść / PFB



- Dla urządzeń interfejsu SD
- Pasywny moduł Fieldbox do łączenie szeregowo
- M12 Złącze, 8-polowy
- Dla 1 - 4 elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa SCHMERSAL
- Indywidualne zabezpieczenie urządzeń bezpieczeństwa
- Wytrzymała wersja do montażu w miejscu eksploatacji
- Klasa ochrony IP67

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	PFB-SD-4M12-SD
Numer katalogowy	103013574
EAN code	
eCl@ss	

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	PFB
Normy	IEC 60947-1
Zastosowanie	
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo,
Ciężar	365 g

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	M12 gniazdo konektora / -Konektor
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	10 ... 150 Hz, Amplituda 0,35 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-20 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+65 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-40 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	+70 °C
Wilgotność względna	10 ... 95 %, zapobiegający skraplaniu
Stopień ochrony	IP67
Ocena zabezpieczenia	III
Wartości izolacji wg IEC 60664-1	
- Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	0,8 kV
- Znamionowe napięcie izolacji U_i	32 VDC
- Kategoria przepięcia	III
- Stopień zanieczyszczenia	3

Dane elektryczne

Napięcie zasilania U_B	24 VDC -15% / +10% (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze U_e	24 VDC
Prąd roboczy I_e	
- Pasywny moduł dystrybucji ()	10 A
- ()	1,5 A

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Tak
Liczba diod LED	9

ATEX

Strefy zagrożone wybuchem gazów	Brak
Strefy zagrożone wybuchem pyłów	Brak

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	63 mm
- Wysokość	156,6 mm
- Głębokość	36,1 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi (en) 818 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_en

Instrukcja obsługi (it) 879 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_it

Instrukcja obsługi (nl) 874 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_nl

Instrukcja obsługi (fr) 879 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_fr

Instrukcja obsługi (de) 820 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_de

Instrukcja obsługi (es) 879 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_es

Instrukcja obsługi (pt) 879 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_pt

Instrukcja obsługi (pl) 877 kB, 08.01.2019

Code: mrl_pfb-sd-4m12-sd_pl

Broszura (pt) 1 MB, 11.01.2017

Code: b_installationssysteme_pt

Broszura (it) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_it

Broszura (fr) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_fr

Broszura (en) 1 MB, 28.02.2018

Code: b_installationssysteme_en

Broszura (de) 1 MB, 28.02.2018

Code: b_installationssysteme_de

Broszura (es) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_es

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 11:51:23h Kasbase 3.3.0.F.64I