

Arkusz danych - SEP 09.0.3.1.22/95

Panele sterowania oburęcznego / SEP 09.0



- Aluminiowa obudowa
- ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
- do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 40 mm

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SEP 09.0.3.1.22/95
Numer katalogowy	101022853
EAN code	4250116203260
eCI@ss	27-37-12-19

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	SEP 09.0
Normy	IEC/EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 574
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2
- składający się z	3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC
Materiały	Aluminium
- Materiał obudowy	Aluminium
- Materiał płytki uszczelniającej	lakierowane proszkowo
Powłoka obudowy	
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	RAL 7004
Ciężar	3500 g
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO (T/N)	Nie
Stopa (T/N)	Nie
Fabryczne podłączenie na bloku przyłączy (T/N)	Nie
Przełączanie stopniowe (T/N)	Nie
Blok przełączający (T/N)	Nie
Możliwy zestaw konstrukcyjny (T/N)	Tak
Zalecane kombinacje	SRB201ZH, SRB200ZHX1, SRB 201ZHx3

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	
- Maks. przekrój kabla	1,5 mm ²
Żywotność mechaniczna	10.000.000 operacji

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

Dane elektryczne

Liczba zestyków NO	2
Liczba zestyków NC	2
Znamionowe napięcie izolacji U _i	440 V
Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 250 V / 8 A DC-13: 24 V / 5 A

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	155 mm (dla każdej obudowy)
- Wysokość	160 mm (dla każdej obudowy)
- Głębokość	150 mm (dla każdej obudowy)
wymiary głowiczek	
- Przycisków (elementów pozycjonujących)	40 mm

uwaga

Realizacje zindywidualizowane (kompletnie okablowane, specjalne malowanie itp.)
Odległość komory musi być określona przez użytkownika zgodnie z EN 574.
Opcjonalnie: siłowniki o małej sile wprawiającej w ruch
1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie

Słowa kluczowe

Panele sterowania oburęcznego

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 06.04.2017

Code: mrl_sep_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 23.11.2018

Code: mrl_sep_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 1 MB, 29.06.2017

Code: mrl_sep_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 01.03.2017

Code: mrl_sep_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 13.08.2018

Code: mrl_sep_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_en

Certyfikat EAC (ru) 779 kB, 05.10.2015

Code: q_6043p17_ru

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:48:00h Kasbase 3.3.0.F.64l