

# Wyłączniki prądu stałego C60H-DC

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa:  
10 kA (0,5–63 A) wg IEC/EN60947-2



Wyłączniki C60H-DC są stosowane w obwodach prądu stałego (sterowanie i automatyka w przemyśle, transport, energia odnawialna...).

Spełniają następujące funkcje:

- zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe obwodu
- sterowanie i odłączanie izolacyjne





## Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

Typ	Prąd znamionowy ( $I_n$ )	Prąd wyłączalny graniczny ( $I_{cu}$ ) wg IEC/EN 60947-2					Prąd wyłączalny użytkowy ( $I_{cs}$ )
		Napięcie (V)					
<b>1P</b>		<b>110 V</b>	<b>220 V</b>	<b>250 V</b>	<b>440 V</b>	<b>500 V</b>	
	0,5 do 63 A	20 kA	10 kA	6 kA	–	–	75% $I_{cu}$
<b>2P (szeregowo)</b>		<b>110 V</b>	<b>220 V</b>	<b>250 V</b>	<b>440 V</b>	<b>500 V</b>	
	0,5 do 63 A	–	20 kA	20 kA	10 kA	6 kA	75% $I_{cu}$

# Wyłączniki prądu stałego C60H-DC

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa:  
10 kA (0,5–63 A) wg IEC/EN60947-2

## Wyłączniki C60H-DC

	Prąd znamionowy ( $I_n$ )	Typ	Nr ref.
<b>1P</b> (szerokość modułów 1 x 18 mm)   Zasilanie od góry lub od dołu, uwzględniając biegunowość	0,5 A	C60H-DC-C0,5	A9N61500
	1 A	C60H-DC-C1	A9N61501
	2 A	C60H-DC-C2	A9N61502
	3 A	C60H-DC-C3	A9N61503
	4 A	C60H-DC-C4	A9N61504
	5 A	C60H-DC-C5	A9N61505
	6 A	C60H-DC-C6	A9N61506
	10 A	C60H-DC-C10	A9N61508
	13 A	C60H-DC-C13	A9N61509
	15 A	C60H-DC-C15	A9N61510
	16 A	C60H-DC-C16	A9N61511
	20 A	C60H-DC-C20	A9N61512
	25 A	C60H-DC-C25	A9N61513
	30 A	C60H-DC-C30	A9N61514
	32 A	C60H-DC-C32	A9N61515
	40 A	C60H-DC-C40	A9N61517
	50 A	C60H-DC-C50	A9N61518
	63 A	C60H-DC-C63	A9N61519
	<b>2P</b> (szerokość modułów 2 x 18 mm)   Zasilanie od dołu      Zasilanie od góry	0,5 A	C60H-DC-C0,5-2
1 A		C60H-DC-C1-2	A9N61521
2 A		C60H-DC-C2-2	A9N61522
3 A		C60H-DC-C3-2	A9N61523
4 A		C60H-DC-C4-2	A9N61524
5 A		C60H-DC-C5-2	A9N61525
6 A		C60H-DC-C6-2	A9N61526
10 A		C60H-DC-C10-2	A9N61528
13 A		C60H-DC-C13-2	A9N61529
15 A		C60H-DC-C15-2	A9N61530
16 A		C60H-DC-C16-2	A9N61531
20 A		C60H-DC-C20-2	A9N61532
25 A		C60H-DC-C25-2	A9N61533
30 A		C60H-DC-C30-2	A9N61534
32 A		C60H-DC-C32-2	A9N61535
40 A		C60H-DC-C40-2	A9N61537
50 A		C60H-DC-C50-2	A9N61538
63 A		C60H-DC-C63-2	A9N61539